

## PCタイプNVR 64 チャンネル



- 最大64台までのカメラ映像の表示、録画を実行します。
- 1,4,8,9,10,13,16,25,36,49,64の分割画面表示が可能です。
- メガピクセルとMPEG-4 / H.264 / MJPEG の形式に対応します。
- フルスクリーン表示で、マルチチャンネルのライブ監視が可能です。
- 異なるフレームレートの設定で、ライブ監視と録画ができます
- 常時、スケジュール、モーションのパターンでの録画が可能です。
- 日付・時間、モーションでの検索が可能、且つ、すぐに見たい映像を見ることができます
- タイムベースの検索バー
- スマートモーション検知機能
- Eマップ監視とイベントによるアラーム検知
- スマートカメラ検索

## BRC64

Brickcom BRC64は最大64台のカメラを監視、録画、再生、及びEマップ管理を行うビデオ管理システムです。メガピクセル解像度でH.264形式に対応することで、ライブビューと録画の画質を損なうことなく、ビットレートを抑えながら、帯域幅を有効に活用することができます。

「スマートカメラ検索」と「スマート動体検知」の機能で、ユーザーは手軽に安定性があるIPカメラシステムを設定して、管理することができます。そして、異なるディスクの容量に応じて、手動／スケジュール／常時／イベントによる、多様な録画パターンをご提供いたします。また、Eマップを利用することで、配置したIPカメラを全面的に把握できるだけでなく、カメラのアイコンをクリックして、簡単にカメラのライブ画像を確認できます。

BRC64はBrickcomのIPカメラと共に使用するよう開発されたソフトウェアです。そのため、ユーザーは手軽にIP監視システムを導入して頂けます。

## BRC64

製品名  
PCタイプNVR

モデル名  
Brickcom BRC64

Cameras  
カメラの追加: マニュアル/スマートカメラ検索  
対応チャンネル数: 最大64チャンネル

Eマップ  
カメラ位置を視覚的に表示するE-マップ機能を搭載

ビデオと音声  
ビデオ圧縮: MJPEG/MPEG-4 Part 2/H.264  
解像度: メガピクセル/FD1/CIF/QCIF  
最大フレームレート: 120fps @ メガピクセル  
音声圧縮: G.711, ADPCM

ライブビュー  
カメラライブビュー: 1/4/8/9/10/13/16/25/36/49/64  
画面分割表示  
デジタルズームに対応  
シーケンスモード: 全部/手動でカメラの選択が可能

イベント  
アラーム時の通知: 音声アラーム  
イベント録画: ポストイベント録画

ログ  
タイプ: イベント/アラーム アクセス

再生  
録画再生: プレー/ポーズ/ストップ/  
フォワード/リバース/速度やフレームの  
コントロールが可能  
録画検索: カメラ、日付、  
時刻を条件に検索可能

デジタルズームにサポート  
スナップショット形式: BMP, JPG  
エクスポート: 録画映像はAVI  
形式でエクスポート

録画  
録画モード: 手動/常時/スケジュール/イベント  
スケジュール録画: 手動/ウイークリー  
イベント録画: モーション検知による録画

ネットワーク  
対応プロトコル: HTTP / DHCP / ARP / NTP /  
DNS/UPnP  
ストリーミング対応プロトコル:  
RTSP over UDP, RTSP over TCP

## システム要件

OS:  
Microsoft Windows XP Home Edition SP2  
Microsoft Windows XP Professional SP2

パソコン  
IBM PC/AT Compatible

CPU:  
Pentium 3GHz以上

メモリ:  
1024 MB以上

HDD:  
500GB

グラフィックカード:  
独立のグラフィックカード: DirectX9.0以上

ディスプレイ:  
1024 x 768以上, 24-ビットカラー以上

ネットワーク:  
10/100メガビットネットワーク

Webブラウザ:  
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2以上

\*サウンドカードをパソコンにインストールしなければ、  
音声機能が作動できません。ネットワークの環境によって、  
音声機能は中断される恐れがあります。

