

Network Video Recorder

最大容量：3TB



NR-04A

Brickcom NR-04A 網路影像錄影機(NVR)是一台基於 ARM9 的解決方案. 對於 SMB 及 SOHO 使用者可以有效的提升監控系統效能. NR-04A 內建 Linux 作業系統, 最多可支援 4 台 Brickcom 網路攝影機, 進行遠端即時監控、錄影、播放. NR-04A 支援百萬畫素與 H.264 壓縮格式, 使用者可以用最少的頻寬享受到高畫質的錄影及畫面.

NR-04A 易於安裝與管理. NR-04A 能自動搜尋網路中的攝影機, 具有擴充性及方便系統建立的特色. 使用者可透過 Brickcom 的 EasyConfig 軟體及圖型化操作界面來管理運作中的網路攝影機. NR-04A 支援微軟 Internet Explorer 瀏覽器, 最多同時支援四台個人電腦做即時監控或錄影.

NR-04A 基於長時間的錄影與影像存取設計, 配備 Gigabit 乙太網路及二個 SATA 硬碟, 最高容量達 3TB, 功能選單中包含了許多錄影選項像是事件觸發、定時錄影或是全天錄影, 有了 Brickcom 的 NR-04A 及網路攝影機, 讓使用者可以快速簡單的建立一個安全的網路監視系統.

- 管理 4 台網路攝影機
- 高畫質 即時/播放 影像
- 輸出 AVI 格式影像
- PTZ 控制
- 智慧型攝影機偵測
- 嵌入式 Linux 作業系統
- 多樣化事件警示通知
- 使用者權限控管
- 網頁式管理介面

硬體規格

中央處理器與記憶體

ARM9 300 Mhz/128 DDR RAM

乙太網路

10BaseT / 100BaseT / 1GBaseT and half duplex / full duplex auto-negotiation

硬碟

SATA HDD Slot x 2 (SATA I or SATA II)
Max. Capacity: 3TB (1.5TB per HDD)

LED

Power / HDD

按鈕

Power / Reset

插孔

USB x 2

電源

DC 12V / 4A
最大電源消耗: 40W

尺寸

30 x 26 x 12 cm

重量

2.1 kg

溫度

工作溫度: 5 °C ~ 40 °C / 41 °F ~ 104 °F
硬碟: -20 °C ~ 70 °C / -4 °F ~ 158 °F

濕度

工作濕度: 10%RH ~ 80% RH
硬碟: 5%RH ~ 90%RH

認證

FCC & CE

軟體規格

攝影機

新增攝影機方式: 手動設定 / 自動搜尋
支援最多頻道: 4 ch

影像

壓縮格式: MJPEG / MPEG-4 Part 2 / H.264
解析度: HD / MegaPixel / FD1 / CIF / QCIF
最高每秒影格: 120 fps (1.3 畫素, H.264)

音效

音訊串流: 雙向音訊串流
音訊壓縮格式: G.711/G.726

即時監控

顯示模式: 即時監控 / 播放錄影 / 全螢幕
分割畫面: 1/4
全螢幕: 1/4
PTZ 支援: 虛擬 PTZ 操作面板/自動水平旋轉/預設點/預設排序
排序模式: 全部/手動設定計時器顯示攝影機在 1/4 分割畫面
E-Map 監控: 在 E-Map 上顯示事件即時影像
影像擷取: 影像格式@JPEG

錄影

容量: 依硬碟容量大小而定
錄影模式: 手動錄影/持續錄影/定時錄影/事件錄影
定時種類: 手動選擇/預設檔/一周設定
最大錄影效能: 8 Mbps

網路

網路協定: HTTP/SMTP/DHCP/ARP/NTP/DNS/UPnP/FTP
影像串流協定: 依攝影機而定

播放

分割畫面: 1/4
搜尋方式: 時間 / 日期, 事件
播放控制: 播放/暫停/停止/快轉/倒轉 (可調整速度)/單一影格播放
影像輸出: 輸出 AVI 格式影像至本機電腦

事件觸發

事件: 系統事件 - 系統開啟/關閉, 系統設定更改, 攝影機設定更改, Start Recycle, 硬碟容量已滿
攝影機事件 - 位移偵測

事件動作: Mail/FTP/Record

事件錄影: 事件前/後 錄影設定

使用者管理

管理方式: 使用者/群組
群組數量: 7 (管理者/訪客/使用者定義*5)
權限: 即時監控/播放/系統設定/攝影機設定/錄影設定/事件設定/維護

儲存

儲存: 支援 SATAx2, 每個硬碟最大 1.5TB

記錄檔

記錄檔類型: 警告/事件/使用者登入

系統

最低硬體需求:
中央處理器: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz or higher
記憶體: 1GB 或更高
網路: 100 Megabit 網路介面或更高
最低軟體需求: IE7 瀏覽器或更高版本

一般

語言: 英文/繁體中文/簡體中文/日文

內含物:

NR-04A(不含硬碟) / CD 內含工具軟體 / 規格書 / 快速安裝指南 / 使用手冊 / 變壓器