

# メガピクセルIPカメラ

1280 x 800



- コンパクトで、おしゃれなデザイン
- 暗がりでも、動きを検知するPIRセンサー
- 白色LED装備、動体検知などのイベントとの連動、ユーザー設定により点灯
- マイクとスピーカー内蔵
- 「EasyConfig」で、簡単にインストール
- Micro SDメモリーカードスロット搭載
- MPEG-4/MJPEG/H.264対応
- WiFi 802.11b/g/n対応 (WCB-100A)
- WPS、手軽にワイヤレスネットワークに接続 (WCB-100A)

## CB-100Aシリーズ

コンパクトで、おしゃれなデザインに設計されたBrickcom CB-100Aシリーズは、住宅と小規模ビジネス向け、高品質な監視システムを提供します。一般的なWebカメラとは違いCB-100Aシリーズは、コンピューターとの接続を必要とせず完全に独立したシステムです。ユーザーはインターネットブラウザにアクセスして、どこでもライブ映像をご覧になれます。また、ライブ映像はMSNやモバイルデバイス(例えば、携帯やPDAなど)に出力することができ、ユーザーの利便性を向上させます。

CB-100Aシリーズはメガピクセルの撮像素子を内蔵し、MPEG-4/MJPEG/H.264にも対応しており、最大1280x800解像度の映像を出力することができます。同時に、CB-100Aシリーズも豊富な機能を備えております。例えば、動きを検知するPIRセンサー/白色LED/ Micro SDメモリーカードスロット/プライバシーボタン/ WiFi 802.11b/g/nへの対応などです。また、WPS(自動的にワイヤレスインターネットに接続)と「EasyConfig」により、IPのことに詳しくない方でも、手軽にIPカメラをインストールすることができます。

**ペットモニター** 一人暮らしのサラリーマンはWeb GUIやMSNを使って、お留守番中のペットの様子をチェックすることができます。また、ペットにオーナーが側にいることを思わせるよう内蔵スピーカーを利用して、声をかけることができます。



**自宅監視** 何かが誰もいない家に侵入したら、内蔵されたPIRは見知らぬ侵入者を検知して、Eメールやメッセージでスナップ写真のついた警告をユーザーの携帯端末に送信します。光が足りない場合、動体検知との連動により、白色LEDを点灯して、侵入者を驚かせることができます。それと同時に、ユーザーも自宅の様子をチェックすることができます。



**家政婦の監視** 外国人の家政婦を雇っている方は、CB-100Aシリーズを設置して、家政婦の行為を監視することができます。そして、映像をMicro SDメモリーカードに録画して、保存することができます。また、万一家政婦に悪い行為があれば、その映像は証拠となります。



**家族の介護** 両親やお子様と一緒に住めないサラリーマン向けのCB-100Aシリーズを実家に設置すれば、いつでもライブ映像によって、容易に介護ができるだけでなく、ホームシックも解消できます。



**小規模オフィス監視** 上司は携帯端末で、どこでも従業員の仕事状況を監視することができます。



## CB-100Aシリーズ

製品名  
メガピクセルキューブ型ネットワークカメラ

モデル  
CB-100A / WCB-100A

ハードウェアシステム  
CPU: 500MHz  
FLASH: 16M  
RAM: 64M DDR

撮像素子  
タイプ: 1/4" メガピクセルCMOSセンサー  
解像度: 1280x800ピクセル

最低照度  
1Lux (LEDなし)  
0Lux (LED付き)

レンズ  
レンズタイプ: ボードレンズ  
焦点距離: f=3.74mm  
画角: 水平: 54.8°  
垂直: 35.9°  
F値: F2.0

映像  
自動露出/オートホワイトバランス/オートゲインコントロール  
圧縮方式: MPEG-4/MJPEG/H.264

最大画像解像度とフレームレート  
-1280 x 800: 30fps

音声  
双方向  
マイクとスピーカー内蔵

ネットワーク  
イーサネット: 10/100Mbps RJ-45  
対応プロトコル: TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

インターフェース&ボタン  
Micro SDメモリーカードスロット  
DC電源コネクタ  
イーサネット・ケーブル・コネクタ  
プライバシーボタン  
リセットボタン  
マイク  
受動型赤外線センサー(PIR)/スピーカー/白色LED

LED表示  
WCB-100A  
電源/接続中/インターネット/プライバシー/  
WPS(自動接続)  
CB-100A  
電源/接続中/インターネット/プライバシー/  
ファームウェアアップグレード

電源  
DC 12V / 1.5A (パワーサプライ)

最大消費電力  
8.25 w

動作環境  
動作温度: 0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F)  
動作湿度: 10% ~ 80%

寸法  
29(L) X 60 (W) X 95(H) mm

認証  
FCC、CE

保証期間  
2年間

